

# Videomatrix

## Bronnen

Input	Bron	Standaard bestemming
1	Camera 1	vMIX 1 + Multiviewer 1
2	Camera 2	vMIX 2 + Multiviewer 2
3	Camera 3	vMIX 3 + Multiviewer 3
4	Camera 4	vMIX 4 + Multiviewer 4
5	Skype vMix PGM	vMIX 5 + Studio Monitor 2 + Studio Monitor 3
6	Extern 1	vMIX 6
7	Regie vMIX PGM	Regie Televisie 2 (Midden) + Studio Monitor 1 + Uitzendstraat
8	Regie vMIX Preview	
9	Multiviewer 1 Camera's	Regie Televisie 1 (Links)
10	Multiviewer 2 Displays	Regie Televisie 3 (Rechts)

## Bestemmingen

Output	Bestemming	Standaard bron
1	Regie-vMIX Input 1	Camera 1
2	Regie-vMIX Input 2	Camera 2
3	Regie-vMIX Input 3	Camera 3
4	Regie-vMIX Input 4	Camera 4
5	Regie-vMIX Input 5	Skype en Presentatie PC

Output	Bestemming	Standaard bron
6	Regie-vMIX Input 6	Extern 1
7		
8		
9	Eindregie	vMIX PGM
10	Technicus Monitor	Multiviewer
11	Regie Televisie 1 (Links)	Skype en Presentatie PC
12	Regie Televisie 2 (Midden)	Regie vMix PGM
13	Regie Televisie 3 (Rechts)	Multiviewer
14	Studio Monitor 1	PGM
15	Studio Monitor 2	Skype en Presentatie PC
16	Studio Monitor 3	Skype en Presentatie PC
17	Multiviewer 1	Camera 1
18	Multiviewer 2	Camera 2
19	Multiviewer 3	Camera 3
20	Multiviewer 4	Camera 4

## Wat is Wat

Type	Naam	Hardware	Omschrijving/Wat zie je
Bron	Camera 1 t/m 4	Output uit PTZ-camera's	Studiobeeld
Bron	Skype en Presentatie PC	Uitgang van Decklink-kaart in Presentatie PC	Uitgang van Presentatie PC: vaak een diashow met afbeeldingen voor televisies in het decor. Kan ook een Microsoft Teams of vMix-call gesprek zijn!

Type	Naam	Hardware	Omschrijving/Wat zie je
Bron	Extern 1	Flexibele verbinding vanuit de eindregie (kabel door pand)	Een extra bron waar we van alles op kunnen zetten. Bijvoorbeeld een externe inkomende lijn zoals camera op locatie, of andere televisiezender.
Bron	Regie-vMIX PGM	Uitgang 7 of 8 (to do: uitzoeken) van Decklink-kaart in hoofd-vMix-computer	Geschakeld videobeeld gemaakt op de regie vMix. Audio bevat alleen instarts.
Bron	Regie-vMIX Preview	Uitgang 7 of 8 (to do: uitzoeken) van Decklink-kaart in Hoofd-vMix-computer	De tweede output van de regie vMix. Standaard de preview.
Bron	Audio en Video Combiner	Roland VC-1-DL Audio en Video combiner	De totale studio-feed.
Bron	Multiviewer	Blackmagic Multiviewer 4 output	Een quad-scherf met 4 camera's.
Best.	Regie-vMIX Input 1 t/m 6	Ingangen 1 t/m 6 op de Decklink van de Regie-computer.	1 t/m 4: Camera 1 tot en met 4 5: Het beeld uit de presentatie-PC 6: Extern 1
Best.	Skype en Presentatie PC Retour	Ingang van Decklink-kaart in PC	Video die teruggestuurd wordt naar beller in Microsoft Teams of vMix Call

Revisie #17

Aangemaakt: 8 mei 2023 21:18:37 door Renz

Bijgewerkt: 17 september 2023 19:23:22 door Renz